

SHIELD

Aydınlatma | Ürün Kodu: SHIELD-36



SHIELD LED Etanj Armatür, zorlu endüstriyel ve ticari ortamlarda maksimum performans sunmak üzere tasarlanmış, yüksek verimli ve uzun ömürlü bir aydınlatma çözümüdür. Mekanik dayanıklılığı, optik performansı ve enerji verimliliğini aynı gövdede buluşturan SHIELD, profesyonel projeler için güvenilir bir referans oluşturur. Polikarbon gövde yapısı ve opal difüzör kombinasyonu, darbe ve UV etkilerin...

URUN BILGILERI

Optik	PC Opal Difüzör
Sürücü	ENEC
Tüketim Gücü	36W
Giriş Gerilimi	220-230 V 50 Hz
Işık Kaynağı	SMD LED
Etkinlik Faktörü (Lm/w)	130 lm/W
Lumen	4.680 lm
Renk Sıcaklığı	4000K
CRI	>80
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20/+45
Gövde Renkleri	RAL7004
IP Koruma Sınıfı	IP65
IK Darbe Dayanım Sınıfı	IK05
Opsiyonlar	Acil Kit
Aksesuarlar	
Montaj Tipi	Sıvaüstü

DOA, kılavuzda verilen armatürlerin tasarım ve teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Beyan edilen ölçüm değerlerinde; standartlara uygun teknik toleranslar dikkate alınmalıdır. / DOA reserves the right to change the design and technical specifications of the luminaires given in the guide. The stated measurement values must take into account technical tolerances in accordance with standards.

DİĞER ÖZELLİKLER


- Enerji Tasarrufu
- LED
- Yüksek Lümen
- 50.000 Saat
- 3 Yıl Garanti
- IP65

KULLANIM ALANLARI


- Akaryakıt İstasyonları
- Depo & Lojistik Merkezleri
- Endüstriyel Tesisler
- Mağaza & Avm
- Ortak Alanlar
- Otoparklar
- Sağlık Tesisleri
- Alan & Saha

TEKNİK ÇİZİMLER


Spektrofotometrik Ölçüm




Chroma Ölçüm



Isocandela Diyagramı




1000k Dağılım Grafiği



1. Opal Difüzör / Opal Diffuser
2. Led Kart / Led PCB
3. DKP İç Sac / DKP In Iron
4. Güç Kaynağı / Driver
5. Polimer Gövde / Polymer Body
6. Mandal / Latch
7. Montaj Aparatı / Mounting Apparatus

Tavana askı aparatı için delik açılır. Daha sonra dubel ve vidalar ile tutturulur. Daha sonra armatür dubele tutturularak tavana sabitlenir. Elektrik bağlantısı yapılır.

For ceiling mount hole is opened. Then the double and fastened with screws. Then the armature doubled fastening to the ceiling is fixed. Electrical connection makes.



Montaj Detay